ＤＪ－ＤＰＳ７０　ＤＣＲ－ＰＲＯ仕様　エアクローン操作説明書

　ＤＪ－ＤＰＳ７０のうち「ＤＣＲ－ＰＲＯ」と印字されたラベルが正面上部に貼られたもの、または製造番号がＭ１かＭ２から始まるものはマスター機のセットモード項目やユーザーコードなどの設定を全て、任意の台数の子機に一度で無線クローンできる「エアクローン」機能を搭載しています。多数の無線機を同じ設定にして使うことが多い業務ユーザーには大変便利な機能です。尚、Ｍ２の製造番号から始まるものはＡＣＳＨ，接客モードなどの追加機能を含む最新のバージョンです。本書のリンクのすぐ下、「DJ-DPS70 の追加機能について」も合わせてご覧ください。

　　【対応機種の判別方法】

・「機能」「▼」「戻る」の３つのキーを同時に押したまま電源を入れます。
機種名表示の後に指を放して“【エアクローン】短縮長押しで送信[CH**]“、が表示されたら対応機種です。

・何も出ない、または「まだ～～」のようなメッセージが出るものは未対応です。
　未対応のロットについては本書の最後に更新のご依頼方法を記載しています。

＝ 重要 ＝

・１５ｃｈは呼び出しチャンネルです。エアクローン時の送信チャンネルとして絶対に使わないでください。エアクローン時のデータ送信出力は１Ｗです。しっかりと電波が届く範囲にあるＳ７０なら何台でも同時にクローンできます。総合通信局は、デジタル簡易無線登録局のデータ通信には２６～３０ｃｈの使用を推奨されています。

【操作方法】

・マスター機にする１台に、必要な設定を行います。編集用ソフト「ＤＪ－ＤＰＳ７０　クローンユティリティ」と別売ケーブルＥＲＷ－２３、またはＥＲＷ－７とＥＤＳ－１４を使うと顧客ごとの設定データ管理ができます。

・クローンに掛かる時間は４５～５０秒程度です。予め、最低限の通信ができる程度の充電をしておきます。

・机の上に並べてそのすぐ前から操作するような距離であれば、子機側のアンテナは接続しなくても構いません。

・マスター機も子機も全て、「機能」「▼」「戻る」の３つのキーを同時に押したまま電源を入れ、機種名表示の後に指を放して“【エアクローン】短縮長押しで送信[CH**]”、を表示させます。

・▼▲キーを使って親機、子機とも同じ空きチャンネルの番号に合わせます。

・子機側は何もしません。マスター機の「短縮」キー（ＰＴＴの下のキー）を２秒間程長押しすると送信が始まり、「データ送信中」「データ受信中」と、進行状態が表示されます。

・クローンが成功するとマスター機は「データ送信完了」、子機は「データ受信完了」を表示してビープ音を２回鳴らします。子機の電源を入れなおして設定が正しくクローンされているか

確かめます。作業が終わったら電源を切ります。

【エラーについて】
・マスター機の送信中に再度短縮キーを長押しすると、クローンを中止できます。
・クローンが中断されたり失敗したりした子機は「データ受信失敗」と表示されます。改めてマスター機の短縮キーを長押しして送信すると、最初からクローンを再開します。短縮キーを押すタイミングによっては子機が反応しなかったり、ビープ音が鳴ったりすることがありますが異常ではありません。少し間をおいてリトライしてください。
・失敗した状態で子機の電源を切り、再度電源を入れると「受信失敗したからもう一回最初から送り直してください」と表示されます。マスター機の短縮キーを長押しすると最初からクローンを再開します。
・エラー状態の子機でも、電源を切って「短縮」と「戻る」キーを同時に押しながら電源を入れて「機能」キーを押すリセットをすれば初期状態で起動します。クローンエラーが無線機の故障の原因になることはありません。

【未対応の機種の更新】
　追加機能が便利とお考えのユーザー様にサービスとして、運賃のみ往復自己負担していただければ、同様の仕様になるようファームウエア更新を致します。製品保証の有無は問わず無償ですが、更新後は最低限の動作確認のみを行います。正常に動作している限り測定器を通すような点検調整は行いません。ＤＣＲ－ＰＲＯラベルも貼付いたしません。尚、更新後はＡＣＳＨ，接客モードなどの追加機能を含む最新のバージョンになります。操作方法は本書のリンクのすぐ下、「DJ-DPS70 の追加機能について」をご覧ください。
宛先：
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋４丁目４－９
淀屋橋ダイビル　１３Ｆ
アルインコ　電子サービスセンター　Ｓ７０係
電話 0120-464-007
　発送は無線機本体のみで結構です。返送時の梱包が大きくなると返却時の運賃も高くなるのでかさばるＳ７０の化粧箱は使わず、電池やアンテナなど一切の付属品も送らないでください。メモに「ファームウエア更新希望」と、返却先のお名前、ご住所、お電話番号、佐川便着払いを受け取りやすい曜日、時間指定（到着日指定は不可）を記載して添付、エアキャップシートなどで保護してお送りください。１～５台であれば５営業日＋往復の運送時間以内で対応できますが、まとまった台数ですと一括でお返しするには時間が掛かります。多数を一度に更新されたいときは予め上記サービスセンターのフリーダイヤルに、納期についてお問い合わせください。（平日１０～１２時、１３～１７時）

以上